

Symbol:	AX-104B
Produktová skupina:	Digitálne multimetre

Parametre produktu

Typ meracieho prístroja:	číslicový multimeter
Meranie:	frekvencie, kapacity, napätia AC, napätia DC, odporu, prúdu AC, prúdu DC, spojitosti, teploty, zosilnenie tranzistorov h_{FE}
Druh použitého displeja:	LCD
Parametre zobrazenia:	(6000)
Rozsah merania napätia DC:	600mV, 6V, 60V, 600V
Presnosť merania napätia DC:	±(0,5% + 3 digit)

Rozsah merania napätia AC:	600mV, 6V, 60V, 600V
Presnosť merania napätia AC:	±(1% + 10 digit)
Rozsah merania prúdu DC:	600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Presnosť merania prúdu DC:	±(1% + 5 digit)
Rozsah merania prúdu AC:	600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Presnosť merania prúdu AC:	±(1,8% + 5 digit)
Rozsah merania odporu:	600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Rozsah merania kapacity:	100mF
Presnosť merania kapacity:	±(4%+ 15 digit)
Rozsah merania kmitočtu:	10Hz...10MHz
Presnosť merania kmitočtu:	±(0,5%+2 digit)
Rozsah merania teploty:	-20...1000°C
Presnosť merania odporu:	±(1%+5 digit)
Test:	diódy

Test prechodnosti obvodu:	akustický signál, <50Ω
Pásmo:	1000Hz
Hmotnosť s batériou:	300g
Zdroj napájania:	batéria AAA 1,5V x2
Štandardná výbava:	adaptér pre meranie kapacity a hFE tranzistorov, meracie káble, návod na obsluhu, tepelná sonda
Zhodné s normou:	CAT III 600V
Rozmery (šír. x výš. x hĺb.):	72x150x45mm
Vlastnosti meracích prístrojov:	alarmy prekročenia hraničných hodnôt, automatické prepínanie rozsahov, automatické vypínanie, baterka s bielou diódou LED, bezdotykový detektor napätia, funkcia HOLD (podržanie údaja zobrazovača), funkcia MIN/MAX, ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií
Batéria / akumulátor:	batéria AAA 1,5V x2
Podsvietenie:	áno

Ďalšie informácie

Hmotnosť brutto:	0,328 kg