


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-8450A |
| **Skupina výrobků:** | Digitální multimetry |

# Parametry výrobku

| | |
|---|---|
| **Typ měřicího přístroje:** | stolní multimetr |
| **Druh použitého zobrazovače:** | LCD |
| **Zobrazit parametry:** | 4,5 číslice |
| **Vzorkování:** | 25x/s |
| **Rozsah měření napětí DC:** | 10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV |
| **Přesnost měření napětí DC:** | ±(0,03% + 0,02% range) |
| **Rozsah měření napětí AC:** | 10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 750V |

| | |
|---|---|
| **Přesnost měření napětí AC:** | ±(0,4% + 0,05% range) |
| **Rozsah měření proudu DC:** | 0,1µA...2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A |
| **Přesnost měření proudu DC:** | ±(0,08% + 0,02% range) |
| **Rozsah měření proudu AC:** | 0,1µA...2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A |
| **Přesnost měření proudu AC:** | ±(0,5% + 0,3% range) |
| **Rozsah měření odporu:** | 10mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ |
| **Přesnost měření odporu:** | ±(0,1%+0,025% range) |
| **Rozsah měření kmitočtu:** | 0...10Hz, 100Hz, 100kHz, 1MHz |
| **Přesnost měření kmitočtu:** | ±(0,01% + 0,008% range) |
| **Test diody:** | 0,5mA @2V |
| **Test průchodnosti obvodu:** | akustický signál, <10Ω |
| **Měření:** | dB, dBm, kmitočtu, napětí AC, napětí DC, odporu, proud AC, proudu DC |
| **Rozhraní:** | USB |
| **Druh vývodu:** | USB A zásuvka |
| **Konektory pro stát:** | Evropa |
| **Napájecí napětí:** | 100...240V AC |

| | |
|---|---|
| **Pracovní teplota:** | 0...40°C |
| **Rozměry:** | 225x100x355mm |
| **Vlastnosti měřicích přístrojů:** | automatické přepínání rozsahů, funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače), funkce MIN/MAX/REL, vysoká přesnost uváděná jako ±(odečet% + rozsah%) |
| **Standardní vybavení:** | měřicí šňůry, napájecí kabel |
| **Volitelné příslušenství:** | měřicí pinzeta AX-TLP-TW-01, měřicí šňůry AX-TL-4B1-B, měřicí šňůry AX-TL-4B1-BL, měřicí šňůry AX-TL-4B1-R, měřicí šňůry AX-TL-BNC-4BP2, měřicí šňůry AX-TLP-001, měřicí šňůry AX-TLP-001T, měřicí šňůry AX-TLP-002, měřicí šňůry AX-TLP-003, měřicí šňůry AX-TLS-001B, měřicí šňůry AX-TLS-002B, měřicí šňůry AX-TLS-003A, měřicí šňůry AX-TLS-004A, měřicí šňůry AX-TLS-005A, měřicí šňůry AX-TLS-007S, měřicí šňůry PPOM-14 |

# Doplňková informace

| | |
|---|---|
| **Hmotnost brutto:** | 3,891 kg |