


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-3005DLS |
| **Produktgruppe:** | Labornetzteile |

# Produktparameter

| | |
|---|---|
| **Typ des Labornetzteils:** | Standard |
| **Netzteil-Art:** | 1-Kanal, Linie |
| **Anzahl Kanäle:** | 1 |
| **Ausgangsspannung:** | 0...30V DC |
| **Ausgangsstrom:** | 0...5A |
| **Versorgungsspannung:** | 230V AC |
| **Verwendeten Displays-Art:** | LCD |
| **Spannungsstabilisierung:** | ≤0,01%+ 5mV |

| | |
|---|---|
| **Messgerät-Eigenschaften:** | gleichzeitige Spannungs- und Stromanzeige, grobe und feine Spannungs- und Stromeinstellung, stufenlose Spannungs- und Stromregulierung |
| **Sicherung:** | Überladung OPP |
| **Abmessungen:** | 85x160x260mm |
| **Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt):** | ≤1mVpp |
| **Parameter anzeigen:** | 4 Ziffern |
| **Anschlüsse für das Land:** | Europa |

# Zusätzliche Informationen

| | |
|---|---|
| **Bruttogewicht:** | 4,74 kg |