


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | PAN.PM129A1 |
| **Kennzeichnung des Herstellers:** | PM129A-1 |
| **Produktgruppe:** | Panelmessgeräte |

# Produktparameter

| | |
|---|---|
| **Messgeräte-Typ:** | Spannungsmessgerät |
| **Typ des Messgeräts:** | digital, Montage |
| **DC Spannungsmessbereich:** | 0...200mV |
| **DC Spannungs-Messgenauigkeit:** | ±0,5% |
| **Montage:** | für Frontplatten |
| **Mechanische Montage:** | Schraube M2 |
| **Verwendeten Displays-Art:** | LCD |

| | |
|---|---|
| **Parameter anzeigen:** | 3,5 Ziffern |
| **Zeichenhöhe:** | 14mm |
| **Messung:** | DC Spannung |
| **Abtasten:** | 2,5x/s |
| **Innerer Widerstand:** | 100MΩ |
| **Stromaufnahme:** | 60mA |
| **Stromquelle:** | Batterie 6F22 9V x1, Netzteil 7...11V DC |
| **Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe):** | 68x44x15mm |
| **Gewicht ohne Batterien:** | 42g |
| **Messgerät-Eigenschaften:** | Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand, automatische Polarisierungsänderung, Überladeanzeiger "1" |

# Zusätzliche Informationen

| | |
|---|---|
| **Bruttogewicht:** | 0,055 kg |