


| | |
|---|---|
| **Cikkszám:** | AX-2040 |
| **Termék csoport:** | Lakatfogó műszerek és adapterek |

# Termék paraméterek

| | |
|---|---|
| **Multiméter típusa:** | többfunkciós |
| **Mérőműszer típusa:** | digitális, klipszes AC |
| **Mérőműszer tulajdonságai:** | alacsony elemtöltöttség kijelzése, automatikus méréshatár váltás, érintés nélküli feszültség kereső, HOLD funkció (kijelző adatainak megtartása), mérendő paraméter automatikus kiválasztása, méréstartomány túllépés kijelzése |
| **Fajta kijelző:** | LCD |
| **Paraméterek megjelenítése:** | (4000) |
| **AC áram méréstartomány:** | 40...400A |

| | |
|---|---|
| **AC áram mérés pontosság:** | ±(1,8% + 5 digit) |
| **DC feszültség méréstartomány:** | 4...400V |
| **DC feszültségmérés pontosság:** | ±(0,7% + 4 digit) |
| **AC feszültség méréstartomány:** | 4...600V |
| **AC feszültségmérés pontosság:** | ±(1,2% + 4 digit) |
| **Rezisztencia méréstartomány:** | 0,4kΩ, 4MΩ, 40MΩ |
| **Szennyezési fokozat:** | 2 |
| **Táp:** | elem LR6 AA 1,5V x2 |
| **Mérés:** | AC áram, AC feszültség, DC feszültség, ellenállás |
| **Szabvány megfelelőség:** | CAT III 600V, EN 61010 |
| **Standard kivitel:** | mérőkábelek, védőtok |
| **Elem / tölthető akkumulátor:** | nincs |
| **Mérési memória:** | 10 |
| **Világítás:** | igen |
| **Rezisztencia-mérés pontosság:** | ±(0,8%+2 digit) |

# További információ

| | |
|---|---|
| **Bruttó tömeg:** | 0,459 kg |