


| | |
|---|---|
| **Cikkszám:** | AX-8450A |
| **Termék csoport:** | Digitális multiméterek |

# Termék paraméterek

| | |
|---|---|
| **Multiméter típusa:** | asztali multiméter |
| **Fajta kijelző:** | LCD |
| **Paraméterek megjelenítése:** | 4,5 digit |
| **Mintavételezés:** | 25x/s |
| **DC feszültség méréstartomány:** | 10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV |
| **DC feszültségmérés pontosság:** | ±(0,03% + 0,02% range) |
| **AC feszültség méréstartomány:** | 10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 750V |

| | |
|---|---|
| **AC feszültségmérés pontosság:** | ±(0,4% + 0,05% range) |
| **DC áram méréstartomány:** | 0,1µA...2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A |
| **DC áram mérés pontosság:** | ±(0,08% + 0,02% range) |
| **AC áram méréstartomány:** | 0,1µA...2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A |
| **AC áram mérés pontosság:** | ±(0,5% + 0,3% range) |
| **Rezisztencia méréstartomány:** | 10mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ |
| **Rezisztencia-mérés pontosság:** | ±(0,1%+0,025% range) |
| **Frekvencia méréstartomány:** | 0...10Hz, 100Hz, 100kHz, 1MHz |
| **Frekvencia mérés pontossága:** | ±(0,01% + 0,008% range) |
| **Dióda teszt:** | 0,5mA @2V |
| **Áramkör kontinuitás teszt:** | akusztikus jel, <10Ω |
| **Mérés:** | AC áram, AC feszültség, dB, dBm, DC áram, DC feszültség, ellenállás, frekvencia |
| **Interfész:** | USB |
| **Fajta kimeneti csatlakozó:** | USB A aljzat |
| **Csatlakozók országa:** | Európa |
| **Tápfeszültség:** | 100...240V AC |

| | |
|---|---|
| **Üzemi hőmérséklet:** | 0...40°C |
| **Méretek:** | 225x100x355mm |
| **Mérőműszer tulajdonságai:** | automatikus méréshatár váltás, HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn), kimagasló pontosság megadva mint ±(leolvasás% + tartomány%, MIN/MAX/REL funkció |
| **Standard kivitel:** | mérőkábelek, tápkábel |
| **Opcionális felszerelés:** | AX-TL-4B1-BL mérőkábelek, AX-TL-4B1-B mérőkábelek, AX-TL-4B1-R mérőkábelek, AX-TL-BNC-4BP2 mérőkábelek, AX-TLP-001 mérőkábelek, AX-TLP-001T mérőkábelek, AX-TLP-002 mérőkábelek, AX-TLP-003 mérőkábelek, AX-TLS-001B mérőkábelek, AX-TLS-002B mérőkábelek, AX-TLS-003A mérőkábelek, AX-TLS-004A mérőkábelek, AX-TLS-005A mérőkábelek, AX-TLS-007S mérőkábelek, mérőcsipesz AX-TLP-TW-01, PPOM-14 mérőkábelek |

# További információ

| | |
|---|---|
| **Bruttó tömeg:** | 3,891 kg |