


| | |
|---|---|
| **Cikkszám:** | AX-595 |
| **Termék csoport:** | Digitális multiméterek |

# Termék paraméterek

| | |
|---|---|
| **Multiméter típusa:** | digitális multiméter |
| **Interfész:** | USB |
| **Mérés:** | AC áram, AC feszültség, DC áram, DC feszültség, ellenállás, frekvencia, hőmérséklet, kapacitás, relatív |
| **Fajta kijelző:** | LCD |
| **Paraméterek megjelenítése:** | (5999) |
| **Mintavételezés:** | 3x/s |
| **DC feszültség méréstartomány:** | 0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |
| **DC feszültségmérés pontosság:** | ±(0,5% + 4 digit) |

| | |
|---|---|
| **AC feszültség méréstartomány:** | 1mV...6V, 60V, 600V, 750V |
| **AC feszültségmérés pontosság:** | ±(1% + 6 digit) |
| **DC áram méréstartomány:** | 10µA...60mA, 600mA, 6A, 10A |
| **DC áram mérés pontosság:** | ±(1% + 10 digit) |
| **AC áram méréstartomány:** | 10µA...60mA, 600mA, 6A, 10A |
| **AC áram mérés pontosság:** | ±(1,5% + 10 digit) |
| **Rezisztencia méréstartomány:** | 100mΩ...600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ |
| **Kapacitás méréstartomány:** | 10pF...40nF, 400nF, 4µF, 40µF, 200µF |
| **Kapacitás mérés pontossága:** | ±(3,5%+ 8 digit) |
| **Frekvencia méréstartomány:** | 1mHz...10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz, 20MHz |
| **Frekvencia mérés pontossága:** | ±(0,3%+2 digit) |
| **Hőmérséklet méréstartomány:** | -20...1000°C |
| **Rezisztencia-mérés pontosság:** | ±(0,8%+4 digit) |
| **Dióda teszt:** | 1mA @3V |

| | |
|---|---|
| **Áramkör kontinuitás teszt:** | akusztikus jel, <30Ω |
| **Tömeg elemmel:** | 410g |
| **Táp:** | elem LR03 AAA 1,5V x2 |
| **Standard kivitel:** | K típusú hőmérséklet szonda, mérőkábelek, USB kábel |
| **Opcionális felszerelés:** | AX-TL-4B1-BL mérőkábelek, AX-TL-4B1-B mérőkábelek, AX-TL-4B1-R mérőkábelek, AX-TL-BNC-4BP2 mérőkábelek, AX-TLP-001 mérőkábelek, AX-TLP-001T mérőkábelek, AX-TLP-002 mérőkábelek, AX-TLP-003 mérőkábelek, AX-TLS-001B mérőkábelek, AX-TLS-002B mérőkábelek, AX-TLS-003A mérőkábelek, AX-TLS-004A mérőkábelek, AX-TLS-005A mérőkábelek, AX-TLS-007S mérőkábelek, mérőcsipesz AX-TLP-TW-01, PPOM-14 mérőkábelek |
| **Szabvány megfelelőség:** | CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010 |
| **Kapcsolódó árucikkek:** | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 |
| **Méretei (SZ x M x H):** | 91x185x49mm |
| **Mérőműszer tulajdonságai:** | alacsony elemtöltöttség kijelzése, automatikus és kézi méréshatár váltás, automatikus kikapcsolás, HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn), MIN/MAX funkció |
| **Szoftver:** | tartozék |

| | |
|---|---|
| **Oszl.diag.:** | igen |

# További információ

| | |
|---|---|
| **Bruttó tömeg:** | 0,852 kg |