

Symbol:	AX-104A
Produktgruppe:	Digitalmultimeter

Produktparameter

Messgeräte-Typ:	digitaler Multimeter
Messung:	DC Spannung, DC Strom, Spannung AC, Stetigkeit, Strom AC, Temperaturen, Widerstandsfähigkeit
Verwendeten Displays-Art:	LCD
Parameter anzeigen:	(2000)
DC Spannungsmessbereich:	20mV, 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
DC Spannungs-Messgenauigkeit:	±(0,5% + 3 digit)
AC Spannungsmessbereich:	20mV, 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
AC Spannungsmessgenauigkeit:	±(1% + 10 digit)

DC Strommessbereich:	0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A
DC Strommessgenauigkeit:	±(1% + 5 digit)
AC Strommessbereich:	0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A
AC Strom-Messgenauigkeit:	±(1,8% + 5 digit)
Widerstandsmessbereich:	200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
Temperaturmessbereich:	-20...1000°C
Widerstandsmessgenauigkeit:	±(1%+5 digit)
Test:	dioden
Durchgangsprüfung:	akustisches Signal, <50Ω
Band:	1000Hz
Gewicht mit Batterie:	300g
Stromquelle:	Batterie AAA 1,5V x2
Standardausstattung:	Bedienungsanleitung, Messkabel, Temperatursonde
Entspricht Norm:	CAT III 600V
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe):	72x150x45mm
Messgerät-Eigenschaften:	Alarm bei Erreichen von Grenzwerten, Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand, automatisches Ausschalten, berührungsloser Spannungsdetektor, HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige), manueller Bereichswechsel, MIN/MAX Funktion, Taschenlampe mit weißer LED Diode
Batterie/Akku:	Batterie AAA 1,5V x2
Beleuchtung:	ja

Zusätzliche Informationen

Bruttogewicht:	0,33 kg