


| | |
|---|---|
| **Cikkszám:** | AX-174 |
| **Termék csoport:** | Digitális multiméterek |

# Termék paraméterek

| | |
|---|---|
| **Multiméter típusa:** | digitális multiméter |
| **Mérés:** | AC áram, AC feszültség, DC áram, DC feszültség, ellenállás, frekvencia, kapacitás |
| **Fajta kijelző:** | LCD |
| **Paraméterek megjelenítése:** | (6000) |
| **Mintavételezés:** | 3x/s |
| **DC feszültség méréstartomány:** | 0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |
| **DC feszültségmérés pontosság:** | ±(0,8% + 5 digit) |

| | |
|---|---|
| **AC feszültség méréstartomány:** | 0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |
| **AC feszültségmérés pontosság:** | ±(1% + 3 digit) |
| **DC áram méréstartomány:** | 0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 10A |
| **DC áram mérés pontosság:** | ±(1,5% + 3 digit) |
| **AC áram méréstartomány:** | 0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 10A |
| **AC áram mérés pontosság:** | ±(1,8% + 8 digit) |
| **Valódi tényleges érték mérés:** | True RMS |
| **Rezisztencia méréstartomány:** | 100mΩ...600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ |
| **Kapacitás méréstartomány:** | 1pF...6nF, 60nF, 0,6µF, 6µF, 60µF, 600µF, 6mF, 60mF |
| **Kapacitás mérés pontossága:** | ±(3%+ 3 digit) |
| **Frekvencia méréstartomány:** | 0,001...6kHz, 10kHz |
| **Frekvencia mérés pontossága:** | ±(0,05%+8 digit) |
| **Rezisztencia-mérés pontosság:** | ±(1,2%+2 digit) |
| **Dióda teszt:** | 1mA @2,8V |

| | |
|---|---|
| **Áramkör kontinuitás teszt:** | akusztikus jel, <30Ω |
| **Üzemi hőmérséklet:** | 0...40°C |
| **Szennyezési fokozat:** | 2 |
| **Tárolási hőmérséklet:** | -10...60°C |
| **Tömeg elemmel:** | 500g |
| **Táp:** | elem 6F22 9V x1 |
| **Standard kivitel:** | mérőkábelek |
| **Opcionális felszerelés:** | AX-TL-4B1-BL mérőkábelek, AX-TL-4B1-B mérőkábelek, AX-TL-BNC-4BP2 mérőkábelek, AX-TLP-001 mérőkábelek, AX-TLP-001T mérőkábelek, AX-TLP-002 mérőkábelek, AX-TLP-003 mérőkábelek, AX-TLS-001B mérőkábelek, AX-TLS-002B mérőkábelek, AX-TLS-003A mérőkábelek, AX-TLS-004A mérőkábelek, AX-TLS-005A mérőkábelek, AX-TLS-007S mérőkábelek, mérőcsipesz AX-TLP-TW-01, PPOM-14 mérőkábelek |
| **Szabvány megfelelőség:** | CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010 |
| **Méretei (SZ x M x H):** | 90x190x40mm |
| **Mérőműszer tulajdonságai:** | alacsony elemtöltöttség kijelzése, automatikus és kézi méréshatár váltás, automatikus kikapcsolás, HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn), MIN/MAX funkció, vezeték nélküli feszültség keresés, vizsgálandó elem megkeresés funkció - AUTOSCAN |
| **Elem / tölthető akkumulátor:** | elem 6F22 9V x1 |
| **Világítás:** | igen |

# További információ

| | |
|---|---|
| **Bruttó tömeg:** | 0,771 kg |